

# Boîtier récepteur radio pour commande d'automatisme (porte de garage, portail, éclairage extérieur...)


Tyxia 6410 • réf.6351180

## Dites le à vos clients

- Remplacez ou ajoutez des télécommandes supplémentaires sur une motorisation existante
- Visualisez l'état de votre système d'alarme avec différentes indications possibles (exemple : clignotement d'un éclairage lors de la mise en/hors surveillance)

## Fonctions

- Commande l'ouverture et la fermeture d'un automatisme sur contact impulsionnel tel qu'une porte de garage ou un portail motorisé, ou la commande d'un éclairage extérieur, à partir d'interrupteurs radio ou de télécommandes
- Fonctions en association avec un système d'alarme :
  - Indication visuelle en cas de déclenchement des sirènes
  - Indication de la mise en/hors surveillance du système
  - Indication de l'état de surveillance du système
- 1 sortie contact configurable en mode maintenu ou impulsionnel
- Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal (pour le pilotage des portails et portes de garage, compatible uniquement avec Google Home intégré dans une routine)



## + Installateur

- Possibilité d'un usage en extérieur ou intérieur
- Idéal pour augmenter le nombre de commandes bouton poussoir sur un circuit d'éclairage avec télérupteur

## Caractéristiques techniques

### Récepteur Tyxia 6410 (x1)

<b>Dimensions</b>	H:118 l:55 P:23 mm	<b>Indice IP</b>	44
<b>Mode de pose</b>	Saillie A visser A coller	<b>Type de sortie</b>	- 1 sortie(s) : impulsionnelle(s), 5A max - 230V - 1 sortie(s) : contact sec RTC, 5A max - 230V
<b>Type d'alimentation</b>	Secteur	<b>Type de bornier</b>	A vis

**Nombre maximum  
d'émetteurs**

16

**Technologie de  
communication**

X3D  
X2D