

# Pack pilotage connecté de plancher rayonnant électrique 3 zones

Pack RF 4890 connecté • réf.6050659

## Dites le à vos clients

- Pilotez votre chauffage sur 3 zones avec votre smartphone grâce à l'application maison connectée Delta Dore
- Commandez vos équipements à l'aide d'un assistant vocal

## Fonctions

- Régulation multizone avec un récepteur RF 4890 et une sonde de sol par pièce, le tout pilotable via la box maison connectée Tydom Home
- Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application maison connectée Delta Dore
- Pack compatible avec le thermostat d'ambiance Tybox 5101 pour avoir une interface murale et une prise de température en ambiance
- Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 50
- Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



## + Installateur

- Installation rapide et encastrable
- Différents choix de régulation

## Caractéristiques techniques

### Récepteur RF 4890 (x3)

Dimensions	H:50 l:47 P:33 mm	Mode de pose	Encastré
Type de bornier	A vis	Type d'entrée	- 1 entrée(s) capteur de température : sonde de sol 10K/25°C (réf.6300037) - 1 entrée(s) délestage : présence d'une phase (passage en mode HG) - 1 entrée(s) alimentation
Type de sortie	- 1 sortie(s) régulation : Alimenté, 10A/230V	Type d'alimentation	Secteur

<b>Technologie de communication</b>	X3D
-------------------------------------	-----

#### Sonde de sol 10k (x3)

<b>Dimensions</b>	H:6 l:6 P:38 mm	<b>Mode de pose</b>	Sur tuyauterie A insérer
<b>Indice IP</b>	67	<b>Type d'alimentation</b>	Autre
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	3.00	<b>Technologie de communication</b>	Filaire

#### Box Tydom Home (x1)

<b>Dimensions</b>	H:100 l:100 P:26 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	A poser	<b>Technologie de communication</b>	X3D ZigBee X2D
<b>Nombre maximum d'équipements</b>	136	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.50		

#### Enrichir l'installation

- DO BL Tyxal+ | Détecteur d'ouverture radio blanc - 6412288
- MDO BL Tyxal+ | Micro-détecteur d'ouverture radio blanc - 6412305
- Tybox 5101 blanc | Boîtier d'ambiance - 6300045
- Tybox 5101 BK | Boîtier d'ambiance anthracite - 6300052