

Pack pour pilotage de BSO, store banne, store intérieur à lamelles

Pack Tyxia 631 • réf.6351415

Dites le à vos clients

- Gérez votre équipement, hauteur et inclinaison des lames via la télécommande ou l'application maison connectée Delta Dore
- Bénéficiez d'un meilleur confort en évitant les risques de casse grâce au capteur de vent en option

Fonctions

- Commande un brise soleil orientable, store banne ou store intérieur à lamelles, en position montée/stop/descente
- Gestion de l'orientation des lames vers l'intérieur et l'extérieur selon le type de BSO ou store vénitien
- Gestion du vent : associé à un capteur de vent compatible, sélection automatique de la position du store en fonction de la force du vent
- Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement compatible et un gestionnaire d'énergie, action sur la position du store pour maintenir une température de confort en toute saison
- Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal



+ Installateur

- Installation simple sans travaux
- Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
- Compatible avec les moteurs à fin de course mécanique (moteurs à fin de course électronique, nous consulter)

Caractéristiques techniques

Télécommande Tyxia 1705 (x1)

Dimensions	H:121 L:46 P:11 mm	Indice IP	40
Mode de pose	A poser A visser	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de voies automatisme	1	Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16
Technologie de communication	X3D		

Récepteur Tyxia 5731 (x1)

Dimensions	H:41 L:36 P:15 mm	Indice IP	40
Mode de pose	Encastré	Type d'entrée	- entrée commande interrupteur : simple bouton poussoir, double bouton poussoir, interrupteur montée/stop/descente
Type de sortie	- 2 sortie(s) : alimentée(s), 2A 230V	Type d'alimentation	Secteur
Type de bornier	Automatique	Nombre maximum d'émetteurs	16
Technologie de communication	X3D		