

# Récepteur radio pour variation d'éclairage DALI

Tyxia 4860 • réf.6351418



## Dites le à vos clients

- Commandez jusqu'à 20 éclairages avec une seule commande
- Faites varier vos éclairages grâce à la finesse de la plage de variation de la luminosité
- Pilotez et visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée Tydom

## Fonctions

- Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation DALI à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio ou en local avec un simple bouton poussoir ou avec un double bouton poussoir (+/-)
- Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
- Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

## + Installateur

- Compatible avec tous les ballasts DALI
- Adressage automatique des ballasts DALI



## Caractéristiques techniques

### Récepteur Tyxia 4860 (x1)

<b>Dimensions</b>	H:50 L:47 P:23 mm	<b>Mode de pose</b>	Encastré
<b>Type d'entrée</b>	- entrée commande interrupteur : simple bouton poussoir, double bouton poussoir	<b>Type de sortie</b>	- 1 sortie(s) : Bus, 20 ballasts max dans la limite d'une consommation max de 40 mA
<b>Type de bornier</b>	A vis	<b>Nombre maximum d'émetteurs</b>	16
<b>Technologie de communication</b>	X3D		

