

Récepteur filaire pour variation d'éclairage + minuterie

Tyxia 3650 • réf.6351428



Dites le à vos clients

- Transformez un simple éclairage Marche/Arrêt en variateur
- Créez des ambiances lumineuses adaptées à votre rythme de vie
- Conservez le même modèle d'interrupteur que l'existant

Fonctions

- Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur
- Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :
 - fonctionnement double bouton poussoir : 1 bouton poussoir pour la variation haute et l'autre pour la variation basse
 - fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui, inversion de la variation
- Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes
- Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
- En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage



+ Installateur

- Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
- Auto-apprentissage du type d'interrupteur raccordé (simple ou double bouton-poussoir)
- Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis

Caractéristiques techniques

Récepteur filaire Tyxia 3650 (x1)

Dimensions	H:41 l:36 P:15 mm	Mode de pose	Encastré
Type d'entrée	- entrée commande interrupteur : simple bouton poussoir, double bouton poussoir	Type de sortie	- 1 sortie(s) : alimentée(s), 150 W max suivant le type de charge
Type d'alimentation	Secteur sans neutre	Type de bornier	Automatique

Nombre maximum
d'émetteurs

16

Technologie de
communication

Filaire