

# Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones avec sirènes additionnelles

Pack Optimal Tyxal+ • réf.6410202



## Dites le à vos clients

- Protégez tout ou partiellement votre habitat ou local professionnel
- Pilotez à distance votre système de sécurité
- Soyez averti immédiatement de toute intrusion : alertes par notification et/ou SMS et appel vocal
- Dissuadez avec les puissantes sirènes

## Fonctions

- Surveillance de l'habitat jusqu'à 8 zones grâce aux détecteurs (mouvement, ouverture, levée de doute vidéo, fumée,...) et caméras
- Sirènes dissuasives en cas d'intrusion ou de détection technique
- Alertes par notifications et/ou par appels vocaux et SMS en cas d'intrusion, pré-alarme, risque d'incendie,...
- Pilotage de l'alarme via télécommande, clavier, badge et l'appli Tydom
- Indication de mise en marche/arrêt totale du système (notification et/ou SMS selon l'équipement)
- Conforme à la norme EN50131-2 : système protégé des tentatives de sabotage (brouillage radio, autoprotection à l'ouverture/l'arrachement, sécurité sur la saisie des codes et de l'accès distant)
- Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09



## + Installateur

- Pack avec produits déjà associés pour une installation simplifiée
- Configuration et maintenance via l'appli Tydom
- Synchronisation des caméras Tycam avec le système d'alarme
- Carte SIM fournie (abonnement requis)

## Caractéristiques techniques

### Hub Tyxal+ (x1)

|              |                     |                |                                  |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| Dimensions   | H:168 L:168 P:37 mm | Indice IP      | 30                               |
| Mode de pose | en saillie          | Autoprotection | A l'ouverture<br>A l'arrachement |

|                                                    |                                  |                                               |                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)</b> | 105 dBA max                      | <b>Type de tonalité de la sirène intégrée</b> | Intrusion<br>Incendie<br>Technique<br>Carillon<br>Détresse |
| <b>Type d'alimentation</b>                         | Secteur<br>Piles                 | <b>Autonomie sur alimentation secourue</b>    | 7 jours sur piles neuves                                   |
| <b>Longueur du câble fourni (m)</b>                | 1.80                             | <b>Nombre maximum de périphériques</b>        | 50                                                         |
| <b>Technologie de communication</b>                | Réseau 4G<br>X3D<br>WiFi 2.4 GHz |                                               |                                                            |

#### Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

|                                   |                                                                            |                                     |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                 | H:68 l:77 P:45 mm                                                          | <b>Indice IP</b>                    | 30                               |
| <b>Mode de pose</b>               | à visser                                                                   | <b>Autoprotection</b>               | A l'ouverture<br>A l'arrachement |
| <b>Portée de la détection (m)</b> | 0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux | <b>Angle de vue horizontal (°)</b>  | 90                               |
| <b>Type d'alimentation</b>        | Piles                                                                      | <b>Technologie de communication</b> | X3D                              |

#### Sirène extérieure SEF2 Tyxal+ (x1)

|                              |                     |                         |                                                 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>            | H:250 l:220 P:78 mm | <b>Indice IP</b>        | 44                                              |
| <b>Mode de pose</b>          | à visser            | <b>Autoprotection</b>   | A l'ouverture<br>A l'arrachement                |
| <b>Puissance sonore (dB)</b> | 103                 | <b>Type de tonalité</b> | Intrusion<br>Pré-alarme<br>Incendie<br>Détresse |
| <b>Type d'alimentation</b>   | Batterie            | <b>Type de bornier</b>  | débrochable                                     |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Technologie de communication</b> | X3D |
|-------------------------------------|-----|

#### Indoor Siren Tyxal+ (x1)

|                                     |                     |                                            |                                                             |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                   | H:168 L:168 P:37 mm | <b>Indice IP</b>                           | 30                                                          |
| <b>Mode de pose</b>                 | en saillie          | <b>Autoprotection</b>                      | A l'ouverture<br>A l'arrachement                            |
| <b>Puissance sonore (dB)</b>        | 110                 | <b>Type de tonalité</b>                    | Intrusion<br>Incendie<br>Technique<br>Carillon<br>Détrousse |
| <b>Type d'alimentation</b>          | Piles               | <b>Autonomie sur alimentation secourue</b> | 7 ans                                                       |
| <b>Technologie de communication</b> | X3D                 |                                            |                                                             |

#### Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

|                                            |                  |                                                      |       |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Dimensions</b>                          | H:42 L:65 P:8 mm | <b>Indice IP</b>                                     | 32    |
| <b>Autoprotection</b>                      | Non              | <b>Type d'alimentation</b>                           | Piles |
| <b>Nombre maximum de voies automatisme</b> | 2                | <b>Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)</b> | 16    |
| <b>Technologie de communication</b>        | X3D              |                                                      |       |

#### Lentille simple LS Tyxal+ (x2)

|                     |                  |                  |    |
|---------------------|------------------|------------------|----|
| <b>Dimensions</b>   | H:64 L:62 P:1 mm | <b>Indice IP</b> | 30 |
| <b>Mode de pose</b> | à clipser        |                  |    |

#### Lentille animaux LA Tyxal+ (x2)

|              |                  |           |    |
|--------------|------------------|-----------|----|
| Dimensions   | H:64 L:62 P:1 mm | Indice IP | 30 |
| Mode de pose | à clipser        |           |    |

#### Enrichir l'installation

- DMBV Tyxal+ | Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM) radio Tyxal+ - 6412287
- Ant 4G | Antenne externe 4G - 6416240