

# Détecteur universel radio Tyxal+

DU Tyxal+ • réf.6412302



## Dites le à vos clients

- Choisissez l'usage qui vous convient : signalement d'une intrusion ou alerte sur un risque domestique

## Fonctions

- Transmet en radio toute détection faite par un détecteur filaire (intrusion ou technique)
- Fonctions selon l'association choisie ou en mode autonome :
  - avertit les occupants d'une détection à l'aide d'une alerte sonore (sirènes) et visuelle (clavier tactile)
  - informe les personnes pré- enregistrées sur le transmetteur (jusqu'à 16 détecteurs enregistrables par transmetteur, en mode autonome)
- Fonctionnement possible en mode retardé

## + Installateur

- Compatible avec tous les détecteurs filaires ayant une sortie contact sec NF ou NO
- Paramétrage simple avec la touche Test en face avant



## Caractéristiques techniques

### Passerelle DU Tyxal+ (x1)

|                        |  |                                     |       |
|------------------------|--|-------------------------------------|-------|
| <b>Dimensions</b>      | H:102 L:33 P:32 mm   | <b>Indice IP</b>                    | 30    |
| <b>Mode de pose</b>    | A visser   | <b>Type d'alimentation</b>          | Piles |
| <b>Type de bornier</b> | A vis  | <b>Technologie de communication</b> | X3D   |
| <b>Type d'entrée</b>   | - 1 entrée(s) détection, (au choix entre détection ou technique), NO ou NF, longueur max 2m<br>- 1 entrée(s) technique,<br>- 1 entrée(s) autoprotection, |                                     |       |

