

Récepteur modulaire 1 voie pour commande Marche/Arrêt d'éclairage + minuterie

Tyxia 4910 • réf.6351386

Dites le à vos clients

- Transformez un simple éclairage en un éclairage connecté avec option minuterie (de 10 secondes à 2 heures)
- Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée Tydom
- Pilotez votre éclairage avec un récepteur silencieux

Fonctions

- Commande un circuit d'éclairage en marche/arrêt, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires
- Commande un extracteur d'air, un ventilateur ou un ballon d'eau chaude via un contacteur
- Fonction télérupteur : extinction de l'éclairage à partir de n'importe quel interrupteur de la pièce
- Minuterie : temporisation de l'éclairage de 10 secondes à 2 heures (réponse usages ERP)
- Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informant l'utilisateur de l'extinction
- Compatible avec une alarme Tyxal+
- Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

+ Installateur

- Installation facilitée, se met en lieu et place d'un télérupteur existant en 3 ou 4 fils
- Retour de l'état de l'éclairage en fonction télérupteur avec l'application maison connectée Tydom



Caractéristiques techniques

Récepteur Tyxia 4910 (x1)

Dimensions	1 module(s)	Mode de pose	Modulaire
Type d'entrée	- entrée commande interrupteur : simple bouton poussoir	Type de sortie	- 1 sortie(s) : contact sec RTC, 6 A cos phi=1

Type d'alimentation	Secteur	Type de bornier	Automatique
Nombre maximum d'émetteurs	16	Technologie de communication	X3D