

Récepteur filaire 1 voie pour commande marche/arrêt d'éclairage + minuterie

Tyxia 3610 • réf.6351427

Dites le à vos clients

- Faites des économies d'énergie grâce à l'extinction automatique de votre éclairage (temporisation de 30 secondes à 60 minutes)
- Conservez le même modèle d'interrupteur que l'existant
- Pilotez votre éclairage avec un récepteur silencieux

Fonctions

- Commande un éclairage en marche/arrêt uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale
- Fonction télérupteur permettant d'ajouter un bouton poussoir supplémentaire sans avoir à tirer de câble jusqu'au tableau électrique, quand il y a déjà 2 interrupteurs
- Compatible avec éclairage dimmable uniquement
- Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes

+ Installateur

- Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
- Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis
- Auto-apprentissage du type d'interrupteur raccordé (simple ou double bouton-poussoir)



Caractéristiques techniques

Récepteur filaire Tyxia 3610 (x1)

Dimensions	H:41 L:36 P:15 mm	Mode de pose	encastré
Type d'entrée	- entrée commande interrupteur : simple bouton poussoir, double bouton poussoir - entrée alimentation : secteur sans neutre	Type de sortie	- 1 sortie(s) : alimentée(s), 150 W max suivant le type de charge
Type d'alimentation	Secteur	Type de bornier	automatique
Technologie de communication	Filaire		

