

Récepteur thermique radio complémentaire pour radiateur électrique (16A)

RF 7130 • réf.6054002




Dites le à vos clients

- Bénéficiez d'un produit doté d'une technologie sans fil performante (moins de travaux)

Fonctions

- En association avec un émetteur (boîtier d'ambiance compatible) pour un mode thermostat sans-fil :
 - Pilotage à la température de consigne de radiateurs électriques (16A)
 - Régulation configurable : Proportionnelle Intégrale ou Tout Ou Rien
 - Compatible en gestion par zone ou pièce
 - Association possible de plusieurs récepteurs à un même émetteur
 - Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d'un détecteur
- En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage



+ Installateur

- Alternative économique : au changement systématique de radiateur existant
- Installation rapide : parcours simplifié, compatible tout radiateur (16A)

Caractéristiques techniques

RF 7130 (x1)

Dimensions	l:54 P:25 mm	Mode de pose	en saillie à visser à coller
Type d'entrée	- 1 entrée(s) alimentation	Type de sortie	- 1 sortie(s) régulation : Alimenté, 16A/230V
Type d'alimentation	Secteur	Longueur du câble fourni (m)	1.00
Technologie de communication	X3D		

Compléments indispensables

- Tybox Control | Boîtier d'ambiance sans-fil - 6300054
- Tybox Control BK | Boîtier d'ambiance sans-fil - noir - 6300055
- Tybox Control XL | Boîtier d'ambiance sans-fil - rectangulaire - 6300056

Enrichir l'installation

- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tywell Home | Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants - 6702008
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000
- MDO BL Tyxal+ | Micro-détecteur d'ouverture radio blanc - 6412305
- DO BL Tyxal+ | Détecteur d'ouverture radio blanc - 6412288